TEDSON DATABLAD | SVENSKA

R3000WCM - Casambi-relä för till/från-styrning

Dosrelä för icke dimbara laster, med två programmerbara tryckknappsingångar. Styr tändning och släckning via Casambi och välj funktion för ingångarna i appen.

Tekniska uppgifter

Matning	220-240 V AC, 50 Hz
Max brytström, resistiv last	13 A, cos φ = 1
LED-last	Högst 3,25 A / 650 W enligt lasttabell
Max inrusningsström	130 A, 10 ms
Tryckknappsingångar	2 återfjädrande
Standbyförbrukning	<0,5 W
Arbetstemperatur	-20 till +30 °C
Mått	47,5 × 47,5 × 20 mm
Vikt	45 g
IP-klass	IP20
Funktion	Till/från, ingen dimring

Funktionsbeskrivning, artikelnummer och anvisningar på nästa sida.

R3000WCM - Casambi-relä för till/från-styrning

Artikelnummer och utförande

R3000WCM

Användning

Dosrelä för icke dimbara laster, med två programmerbara tryckknappsingångar. Styr tändning och släckning via Casambi och välj funktion för ingångarna i appen.

Att tänka på vid installation

• Olika lasttyper har olika gränser. 13 A gäller resistiv last; dimensionera LED-laster efter den lägre LED-gränsen och startströmmen.

• Tryckknappsingångarna är fabriksinställda som Används ej och måste tilldelas en funktion i appen. Detta är R3000WCM, inte R3000WCM-LR.

Kom igång med Casambi

Använd Tedsons bildguider för att skapa nätverk, välja rätt produktprofil och prova funktionerna i anläggningen.

Tedsons Casambi-guider

Underlag och vidare läsning

Casambi system documentation

Tedsons sammanfattning ersätter inte tillverkarens fullständiga installationsanvisningar. Uppgifterna gäller de angivna modellerna. Kontrollera levererat utförande, vald profil och verklig funktion före överlämning.