TEDSON DATABLAD | SVENSKA

CBU-HB17M - Casambi höghöjdssensor för öppna ytor

Nätmatad PIR- och ljussensor för Casambi i höga, öppna lokaler. Rekommenderad monteringshöjd 17 m.

Tekniska uppgifter

Matning	100-240 V AC, 50/60 Hz
Sensor	PIR och ljussensor
Styrning	Casambi, trådlöst
Detekteringsområde	Primär zon upp till Ø20 m; sekundär zon upp till Ø24 m, rekommenderad monteringshöjd 17 m
Ljusmätning	5-2000 lx
Montering	Utanpåliggande på tak eller lämplig dosa
Mått (B × D × H)	91 × 91 × 49 mm
IP-klass	IP20
Skyddsklass	II
Arbetstemperatur	−20 till +40 °C
Anslutningsarea	0,5-2,5 mm^2
Vikt	98 g
Färg	Matt vit, RAL 9003

Funktionsbeskrivning, artikelnummer och anvisningar på nästa sida.

CBU-HB17M - Casambi höghöjdssensor för öppna ytor

Artikelnummer och utförande

CBU-HB17M

Användning

Nätmatad PIR- och ljussensor för Casambi i höga, öppna lokaler. Rekommenderad monteringshöjd 17 m.

Att tänka på vid installation

• Sensorn skickar rörelse- och ljusinformation till Casambi och har ingen last-/DALI-utgång i detta utförande. Ljuset styrs via andra kompatibla Casambi-enheter.

• Ställ in önskad närvaro-/frånvarofunktion och ljusfunktion i Casambi-appen. Kontrollera detekteringsområdet på plats.

• För inomhusbruk, IP20. Placera inte nära värmekällor eller luftutblås; riktat ljus mot sensorn kan påverka ljusmätningen.

Kom igång med Casambi

Använd Tedsons bildguider för att skapa nätverk, välja rätt produktprofil och prova funktionerna i anläggningen.

Tedsons Casambi-guider

Underlag och vidare läsning

Modellunderlag

Produktuppgifter

Tedsons sammanfattning ersätter inte tillverkarens fullständiga installationsanvisningar. Uppgifterna gäller de angivna modellerna. Kontrollera levererat utförande, vald profil och verklig funktion före överlämning.