TEDSON DATABLAD | SVENSKA

Mpress Jet Black E - batterilös Casambi-brytare, Elko Plus

Batterilös väggbrytare för Casambi, i djupsvart och anpassad för Elko Plus-ramsystem. Enkel- och dubbelvippa ingår. Styr armaturer, grupper eller scener och dimra med ett långt tryck. Ingen matningskabel behövs.

Tekniska uppgifter

Färg	Djupsvart, RAL 9005
Ramsystem	Elko Plus
Medföljande vippor	Enkel och dubbel, 2 respektive 4 tryckläger
Matning	Elektrodynamisk generator - batterilös
Radio	Bluetooth Low Energy, 2,4 GHz
Konfiguration	NFC via Casambi-appen på kompatibel telefon
Mått (B × H × D)	87 × 87 × 14 mm
Vikt	57 g
Arbetstemperatur	-25…+65 °C
Montering	Apparatdosa, skruvad väggplatta eller medföljande dubbelhäftande ark
E-nummer	1711858

Funktionsbeskrivning, artikelnummer och anvisningar på nästa sida.

Mpress Jet Black E - batterilös Casambi-brytare, Elko Plus

Artikelnummer och utförande

V-42B2201-001Y

Användning

Batterilös väggbrytare för Casambi, i djupsvart och anpassad för Elko Plus-ramsystem. Enkel- och dubbelvippa ingår. Styr armaturer, grupper eller scener och dimra med ett långt tryck. Ingen matningskabel behövs.

Att tänka på vid installation

• Placera brytaren inom fungerande radioavstånd från en nätdriven Casambi-enhet. Tillverkarens riktvärde är upp till 15 m inomhus under ideala förhållanden; verklig räckvidd påverkas av placering och byggnad.

• Kontrollera modulrevision och nätets radioläge före parkoppling. Long Range-stöd är inte verifierat för detta lagerutförande.

• Välj rätt vippbild i appen före knappkonfiguration. Den här artikeln har Elko Plus-utförande; S och E är olika ramsystem, inte bara olika färger.

Kom igång med Casambi

Använd Tedsons bildguider för att skapa nätverk, välja rätt produktprofil och prova funktionerna i anläggningen.

Tedsons Casambi-guider

Underlag och vidare läsning

Casambi EnOcean radio compatibility

Tedsons sammanfattning ersätter inte tillverkarens fullständiga installationsanvisningar. Uppgifterna gäller de angivna modellerna. Kontrollera levererat utförande, vald profil och verklig funktion före överlämning.