TEDSON DATABLAD | SVENSKA

Salvador 2032 - Casambi DALI-styrenhet, 32 adresser

Integrera upp till 32 DALI-drivdonsadresser i Casambi och styr armaturerna individuellt, i grupper eller med scener. Inbyggd DALI-bussmatning gör det möjligt att kombinera trådbunden och trådlös belysning.

Tekniska uppgifter

Matning	100-277 V AC, 50/60 Hz
DALI-adresser	32
DALI-typer	DT6, DT8, D4i
DALI-bussmatning	130 mA garanterat; 200 mA max
DALI-spänning	12-15 V DC
Max nätström	70 mA
Arbetstemperatur	-20 till +50 °C
Högsta kapslingstemperatur (tc)	+55 °C
Mått utan dragavlastning	106 × 67 × 28 mm
Mått med dragavlastning	127 × 67 × 28 mm
IP-klass	IP20
Plintarea	0,2-1,5 mm^2
Klockreserv	Minst 12 timmar

Funktionsbeskrivning, artikelnummer och anvisningar på nästa sida.

Salvador 2032 - Casambi DALI-styrenhet, 32 adresser

Artikelnummer och utförande

SAL-2032

Användning

Integrera upp till 32 DALI-drivdonsadresser i Casambi och styr armaturerna individuellt, i grupper eller med scener. Inbyggd DALI-bussmatning gör det möjligt att kombinera trådbunden och trådlös belysning.

Att tänka på vid installation

• Anslut endast DALI-drivdon. Anslut inte DALI-sensorer, DALI-brytare eller andra DALI-masterenheter på Salvador-kretsen.

• Salvador och varje adresserat DALI-drivdon räknas som varsin Casambi-nod. Dimensionera hela nätverket och bussens strömbudget.

Kom igång med Casambi

Använd Tedsons bildguider för att skapa nätverk, välja rätt produktprofil och prova funktionerna i anläggningen.

Tedsons Casambi-guider

Underlag och vidare läsning

Modellunderlag

Produktuppgifter

Tedsons sammanfattning ersätter inte tillverkarens fullständiga installationsanvisningar. Uppgifterna gäller de angivna modellerna. Kontrollera levererat utförande, vald profil och verklig funktion före överlämning.