TEDSON DATABLAD | SVENSKA

Unity S1 - Casambi PIR- och ljussensor med DALI och relä

Takmonterad rörelse- och ljussensor med Casambi, DALI-utgång, 10 A-relä och ingång för brytare. För infällt montage eller utanpåliggande med separat monteringskit.

Tekniska uppgifter

Matning	220-240 V AC, 50/60 Hz
Sensor	PIR och ljussensor
Styrning	Casambi / DALI / relä
DALI	DALI-utgång med integrerad bussmatning
Relä	10 A; kontrollera även lastens startström
Ingång	1 brytaringång; funktion väljs med produktprofil
Detekteringsområde	Upp till Ø13 m vid 2,7 m monteringshöjd
Ljusmätning	1-999 lx
Hålmått	Ø62-66 mm
Frontdiameter	Ø73 mm
IP-klass	IP65 framifrån vid infällt montage; hela enheten med rätt utanpåliggande kit
Arbetstemperatur	−10 till +55 °C
Anslutningsarea	Upp till 2,5 mm^2
Material	Flamskyddad ABS+PC
Färg	Vit

Funktionsbeskrivning, artikelnummer och anvisningar på nästa sida.

Unity S1 - Casambi PIR- och ljussensor med DALI och relä

Artikelnummer och utförande

VS-S1-LBW

Användning

Takmonterad rörelse- och ljussensor med Casambi, DALI-utgång, 10 A-relä och ingång för brytare. För infällt montage eller utanpåliggande med separat monteringskit.

Att tänka på vid installation

• Produktprofilen avgör hur DALI, relä, brytaringång och sensorer används. Broadcast, grupper, adresser och DT8 kräver respektive kompatibel profil och utrustning.

• DALI-anslutningen är inte SELV. Använd tillverkarens kopplingsschema för VS-S1-LBW.

• Tillverkarens aktuella specifikationsblad och installationsmanual anger olika DALI-ström och antal drivdon. Kontrollera det levererade utförandets märkning och manual före dimensionering av DALI-bussen.

• Sensor, monteringsplats och vald scen behöver provas i lokalen. Utanpåliggande monteringskit VS-S1-SMW säljs separat.

Kom igång med Casambi

Använd Tedsons bildguider för att skapa nätverk, välja rätt produktprofil och prova funktionerna i anläggningen.

Tedsons Casambi-guider

Underlag och vidare läsning

Tillverkarens specifikation

Tillverkarens installationsanvisning

Produktuppgifter

Tedsons sammanfattning ersätter inte tillverkarens fullständiga installationsanvisningar. Uppgifterna gäller de angivna modellerna. Kontrollera levererat utförande, vald profil och verklig funktion före överlämning.