TEDSON DATABLAD | SVENSKA

LD220WCM - Casambi bakkantsdimmer 200 VA

Dosdimmer för fasdimringsbara ljuskällor och drivdon. Ställ in belysningen i Casambi-appen och styr den med kompatibla Casambi-brytare eller en återfjädrande tryckknapp.

Tekniska uppgifter

Matning	220-240 V AC, 50/60 Hz
Dimring	Bakkant
Märklast	0-200 VA
Maxström	0,87 A
Maximal inrusningsström	34 A
Dimringsområde	1-100 %, beroende på ljuskälla
Tryckknapp	Återfjädrande, en eller flera parallellt
Standbyförbrukning	<0,2 W
Arbetstemperatur	-20 till +40 °C
Mått	Ø52 × 19 mm
IP-klass	IP20
Vikt	31 g

Funktionsbeskrivning, artikelnummer och anvisningar på nästa sida.

LD220WCM - Casambi bakkantsdimmer 200 VA

Artikelnummer och utförande

LD220WCM

Användning

Dosdimmer för fasdimringsbara ljuskällor och drivdon. Ställ in belysningen i Casambi-appen och styr den med kompatibla Casambi-brytare eller en återfjädrande tryckknapp.

Att tänka på vid installation

• 200 VA är en lastgräns, inte ett löfte om 200 W för alla LED-laster. Kontrollera drivdonets dimringskompatibilitet och inrusningsström.

• Använd inte dimmern till lysrör, fläktar eller ringkärnetransformatorer. Neutralledare krävs.

Kom igång med Casambi

Använd Tedsons bildguider för att skapa nätverk, välja rätt produktprofil och prova funktionerna i anläggningen.

Tedsons Casambi-guider

Underlag och vidare läsning

Casambi system documentation

Tedsons sammanfattning ersätter inte tillverkarens fullständiga installationsanvisningar. Uppgifterna gäller de angivna modellerna. Kontrollera levererat utförande, vald profil och verklig funktion före överlämning.